

GRUPE HAUTE FREQUENCE moteur essence HONDA

GRUPE ELECTROGENE HAUTE FREQUENCE

MARQUE	GSM	REF HGE 5.5 H / 703050
MOTEUR	ESSENCE HONDA GX 390 4 temps 7,6 kW / 10,2 PS à 3.000 tr/min	
REFROIDI PAR AIR		
DEMARRAGE	démarrage MANUEL par lanceur (avantage : pas de démarreur donc pas de batterie)	
VITESSE DE ROTATION	3000 tr/min	
RESERVOIR DE CARBURANT	env 6 litres	
CONSOMMATION HORAIRE	1,2 l/h au 3/4 de la charge nominale	
AUTONOMIE	environ 4,5 heures	
ALTERNATEUR	A aimant permanent, sans charbon	
PROTECTION	IP 44	
GENERATRICE (dimension rotor/sator)	120 mm	soudure de 125 mm à 185 mm
PUISSANCE NOMINALE	5,5 kVA	
	MAXI à 3000 tours 6 KVA	
TENSION 115 V 200 Hz - 25 A	5.5 kVA	
TENSION 42 V 200 Hz - 50 A	4,2 kVA	
PROTECTION ELECTRIQUE	Protection 3 mA par système breveté	
DIMENSIONS	80 x 55 x 60 cm	
POIDS	env 100 kgs	
Niveau de pression acoustique LWA	96 db(A)	



Agence Ile de France
Rue du Gibet
78310 COIGNIERES
Tél. 01 34 61 44 36
Fax 01 34 61 41 77

Agence Rhone-Alpes
21, Rue du Lyonnais
69800 St PRIEST
Tél. 04 78 80 56 69
Fax 04 78 80 98 91



Secteur 2 Savoies
73200 Gilly s/Isère
Tél. 06 13 75 06 16
Fax 04 79 38 95 51

MAGASIN
9, Rue de Prétin
71120 CHAROLLES
Tél. 03 85 70 69 06
Fax 03 85 70 69 03